

Multi M12

Multi M12 jest urządzeniem z rodziny multi z największą ilością gniazd. Posiada 12 zabezpieczonych gniazd sieciowych z uziemieniem oraz automatyczny, zwłoczny bezpiecznik. Może pracować samodzielnie lub dzięki metalowym mocowaniom w szafach 19" jako integralne zabezpieczenie zasilania urządzeń w niej zainstalowanych. Duża ilość gniazd i łatwy montaż do podłoża powoduje, że Multi M12 świetnie sprawdza się w renomowanych firmach, jako wyposażenie linii montażowych, stołów produkcyjnych lub sal konferencyjnych.



12 gniazd z uziemieniem

bezpiecznik
automatyczny

system
przeciwprzepięciowy

Multi M12	DANE TECHNICZNE*
Napięcie znamionowe U_n	~230V
Częstotliwość	50 Hz
Prąd znamionowy obciążenia I_n	16A (3680W)
Absorpcja energii (sumaryczna)	155J
Prąd upływu	0,5mA
Czas reakcji	<25ms
Maksymalny prąd wyladowczy I_{max}	6kA – 8/20 μ s
Napięcie trwałej pracy U_c	~250V 50Hz
Napięciowy poziom ochrony U_p	<1,2kV
Napięcie próby U_{oc}	4kV
Zabezpieczane linie	L-N
Bezpieczniki	bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 16A/250V
System ochrony przeciwporażeniowej	kolki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym
Ilość gniazd	12
Wtyk	PN-E 93203 typ 2P + uziemienie
Wylącznik	podświetlany, dwubiegunowy
Obudowa	tworzywo sztuczne, samogasnące
Kolor obudowy	czarna
Długość przewodów	1,5m ; 2,5m ; 4,5m
Wymiary (mm) dł.xszer.xwys.	730x60x55
Waga netto (g) bez przewodu	890
Warunki pracy	wewnątrz
Gwarancja	24 miesiące

*Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

www.armac.pl



bezpiecznik automatyczny,
podświetlany przełącznik



łatwy montaż do podłoża,
montaż w szafach 19"



ergonomiczna wtyczka
zasilająca

ARMAC